

**Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM
sans gestion de badges**



Pour rentrer dans le menu, taper le code site (A9999 en Haussmann-Magellan ou P9999 en Bosphore par défaut), puis faites appel (ou A en mode Magellan) pour rentrer dans un sous-menu ou flèche de droite (ou B en mode Magellan) pour changer de menu, sinon B ou V pour sortir d'un sous-menu en mode Haussmann ou Bosphore

SAISIE DES FICHES

MODIFIER / CREER FICHE RESIDANT

SAISIE DU CODE DECODEUR :
SAISIE DU NOM
SAISIE ETAGE
CODE APPARTEMENT
TELEPHONE 1
TELEPHONE 2

MODIFIER / CREER FICHE IDENTITEL

NUMERO DE FICHE
SAISIE DU NOM
TELEPHONE 1
VALIDER IDENTITEL OUI = 1 NON = 0 : OUI
PORTE 1 2 3 :
TELEPHONE 2
VALIDER IDENTITEL OUI = 1 NON = 0 : OUI
PORTE 1 2 3 :
PLAGE HORAIRE 1 : :
PLAGE HORAIRE 2 : :
OUI = 1 NON = 0 L M M J V - -
DATE DE DEBUT / /
DATE DE FIN / /

EFFACER UNE FICHE ?

NOMBRE DE FICHES
EFFACER FICHE PAR CODE :
NOMBRE DE FICHES

DUPLIQUER UN CODE

DUPLIQUER FICHE PAR CODE :
Menus de modification

IDENTIFIER FICHE PAR TELEPHONE

TELEPHONE

**Paramètres des résidents en bleu ciel (Noms, téléphone, ...)
et de l'équipement en bleu foncé (temporisations, affichages, ...)**

**Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM
sans gestion de badges**

LISTE ROUGE
POUR UN RESIDANT

ACTIVER LISTE
ROUGE RESIDANT

CODE D'APPEL
LISTE ROUGE IND. OUI = 1 NON = 0 : NON
PLAGE HORAIRE 1 00:00 23:59
PLAGE HORAIRE 2 00:00 23:59
OUI = 1 NON = 0 L M M J V S D
DATE DE DEBUT 01/01/00
DATE DE FIN 31/12/99

PROFESSIONS
LIBERALES

ACTIVER PROF.
LIBERALES

CODE D'APPEL
PROF. LIBERALES OUI = 1 NON = 0 : NON
PLAGE HORAIRE 1 00:00 23:59
PLAGE HORAIRE 2 00:00 23:59
OUI = 1 NON = 0 L M M J V S D
DATE DE DEBUT 01/01/00
DATE DE FIN 31/12/99

EXCLUSION APPEL
SUR TAUX HORAIRE

ACTIVER EXCLUS.
SUR TAUX HORAIRE

CODE D'APPEL
EXCLUS. SUR T. H. OUI = 1 NON = 0 : NON
PLAGE HORAIRE 1 00:00 23:59
PLAGE HORAIRE 2 00:00 23:59
OUI = 1 NON = 0 L M M J V S D
DATE DE DEBUT 01/01/00
DATE DE FIN 31/12/99

TRANSFERT
D'APPEL

ACTIVER
TRANSFERT D'APPEL

CODE D'APPEL
NON=0 IMMEDIAT=1 DIFFERE=2: NON
PLAGE HORAIRE 1 : :
PLAGE HORAIRE 2 : :
OUI = 1 NON = 0 L M M J V - -
DATE DE DEBUT / /
DATE DE FIN / /

**Paramètres des résidents en bleu ciel (Noms, téléphone, ...)
et de l'équipement en bleu foncé (temporisations, affichages, ...)**

**Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM
sans gestion de badges**

DOUZE
CLAVIERS CODES

MODIFIER
CLAVIER CODE 1

CODE CLAVIER 1 B
CODE 1 : 1 2 3
PORTE : *
PLAGE HORAIRE 1 00:00 23:59
PLAGE HORAIRE 2 00:00 23:59
OUI = 1 NON = 0 L M M J V S D

MODIFIER
CLAVIER CODE 2

MODIFIER
CLAVIER CODE 3

MODIFIER
CLAVIER CODE 4

MODIFIER
CLAVIER CODE 5

MODIFIER
CLAVIER CODE 6

MODIFIER
CLAVIER CODE 7

MODIFIER
CLAVIER CODE 8

MODIFIER
CLAVIER CODE 9

MODIFIER
CLAVIER CODE 10

MODIFIER
CLAVIER CODE 11

MODIFIER
CLAVIER CODE 12

SECURISATION
CLAVIERS CODES

SECURISER
OUI = 1 NON = 0 : **NON**

**Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM**
sans gestion de badges

ENTREE LIBRE

VALIDATION
DE LA PORTE 1

VALIDER PORTE 1 OUI = 1 NON = 0 : NON
PLAGE HORAIRE 1 00:00 00:00
PLAGE HORAIRE 2 00:00 00:00
OUI = 1 NON = 0

VALIDATION
DE LA PORTE 2

DEVALIDATION
ENTREE LIBRE

MODIFIER CODE
BA

SECURISATION
CODE DEVALIDATION

SECURISER
OUI = 1 NON = 0 : **NON**

OPTIONS
D'APPEL PORTIER

MODIFIER
TEMPS D'APPEL

TPS D'APPEL(SEC) 1 : 15 2 : 30 3 : 40 2
TEMPS D'APPEL 030 SECONDES

MODIFIER TEMPS
DE COMMUNICATION

TPS DE COM.(SEC) 1 : 60 2 : 90 3 : 120 2
TEMPS DE COM. 020 SECONDES

MODE D'APPEL
AU CLAVIER

CODE DECODEUR OUI = 1 NON = 0 : OUI
CODE APPARTEMENT OUI = 1 NON = 0 : NON
MODE TEXTO OUI = 1 NON = 0 : NON

PREFIXE POUR
APPEL DIESEPASS

NUMERO DU PREFIXE

Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM

sans gestion de badges

OPTIONS
D'AFFICHAGE

MODIFIER MESSAGE
D'ACCUEIL

--- BIENVENUE ---
DANS LA RESIDENCE

MODIFIER MESSAGE
D'UTILISATION

MESSAGE STANDARD
OUI = 1 NON = 0 : **OUI**
--- ENTREZ ---
VOTRE MESSAGE

AFFICHAGE BUREAU
SANS L'ETAGE

MODE BUREAU
OUI = 1 NON = 0 : **NON**

PRIORITE
AFFICHAGE

1 2 3

4 5 6

GESTION DE
LA PORTE

MODIFIER TEMPS
OUVERTURE PORTE

TEMPS OUVERTURE
PORTE 1 : **05s**
TEMPS OUVERTURE
PORTE 2 : **05s**

CODE DE GACHE
PORTE 123 / #09

OUI = 1 NON = 0
: PORTE **1 - -**
OUI = 1 NON = 0
0 : PORTE **- 2 -**

Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM

sans gestion de badges

OUTILS
D'INSTALLATION

MODIFIER CODE
GESTIONNAIRE

CODE GESTION.

A 9999

SECURISER GEST.

OUI = 1 NON = 0 : **NON**

REGLAGE DE
L'HORLOGE

HEURE

:

DATE

/ /

JOUR

1 2 3 4 5 6 7 :

PROGRAMMATION
TRANCHE HORAIRE

MODE HORAIRE

OUI = 1 NON = 0 : **OUI**

PLAGE HORAIRE 1

00:00 02:35

PLAGE HORAIRE 2

00:00 02:35

FORMATER
MEMOIRE

FORMATER MEMOIRE

OUI = 1 NON = 0 : **NON**

OPTIONS
FABRICANT

TYPE DE PRODUIT

2 3 : **2**

2 DIESEPASS

OUI = 1 NON = 0 : **OUI**

CLAVIER : HAUSS-V2

1, 2, 3 ou 4

NOMBRE DE
FICHES

xxx FICHES DONT

xxx LISTE ROUGE

APPEL SPECIAL
SUR BP3

ACTIVER APP BP3

OUI=1 NON=0 : **OUI**

CODE D'APPEL

CHOIX MODE
DECODEUR

MODE MULTI RELAI

OUI = 1 NON = 0 : **NON**

**Notice de programmation au clavier
des platines d'interphone Haussmann, Bosphore et Magellan Pro ou GSM
sans gestion de badges**

GESTION MODEM
GESTION DTMF

OPTION FABRICANT
DECROCHERACCROCH

NOMBRE DE
SONNERIES: 2

NUMERO AUTORISE
EN GESTION MODEM

APPUYEZ SUR 1
PUIS APPEL : **NON**
IDENTIFIANTMODEM

IDENTIFIANTDTMF

ASSISTANCE DTMF1
0604122708

ASSISTANCE DTMF2

ASSISTANCE DTMF3

NUMERO NON GERE
0145361770

NUMERO NON GERE
0145361771

NUMERO NON GERE

NUMERO NON GERE

NUMERO NON GERE

LISTE ROUGE
POUR L'IMMEUBLE

ACTIVER LISTE
ROUGE COLLECTIVE

LISTE ROUGE COL.
OUI = 1 NON = 0 : **NON**

PLAGE HORAIRE 1
00:00 00:00

PLAGE HORAIRE 2
00:00 00:00

OUI = 1 NON = 0